



LOCKR CYLINDER

DEN FULLÄNDADE DÖRRÖPPNAREN

Cylindern är den säkra och smidiga lösningen till ditt lås som passar alla typer av dörrar.

Eftersom cylindern administreras i passersystemet går det självklart att styra behörigheten, vem som har rätt att komma in och vid vilka tidpunkter. Det enda användaren behöver göra är att tanka över behörigheten från en initieringsläsare. Det går att dela ut tillfälliga behörigheter och tappas en tagg bort spärras den enkelt i systemet.

Slipp nycklar helt och kom in överallt med samma tagg. Enkelt och smidigt.

VAR KAN DEN ANVÄNDAS?

Det finns knappt några dörrar där cylindern inte passar. Den lämpar sig utmärkt för lägenhetsdörrar och då även säkerhetsdörrar, dörrar till tekniska utrymmen, förråd, skåp, kontorsdörrar eller varför inte på vapensåp och medicinsåp.

Den passar på alla dörrar med en rundcylinder och det blir ingen åverkan på dörren eftersom du kan använda ditt befintliga låshus. Beroende på låshus och användningsområde går det att välja mellan medveten låsning och självlåsing.

SÄKER OCH SMIDIG

Cylindern är både enkel att installera, administrera och använda.

Det är en offlineläsare som inte kräver någon kabeldragning och den drivs av två CR2-batterier. Batteritiden är tre år och då har vi räknat på att cylindern används 10 gånger per dag under dessa tre år.

Batteribytten sker smidigt från utsidan på dörren och cylindern blinkar när det är dags att byta. Systemet indikerar också när det är dags att byta batterier. Det går naturligtvis också att distribuera batterivarningen till berörd person via e-mail som då vet att det är dags att byta batteri. Vi har tagit fram en enkel och smidig produkt utan att göra avkall på säkerheten.



LOCKR CYLINDER

FÖRDELAR

Välkomnar alla dörrar till vårt passersystem.

Kvalitet.

Enkelhet.

Många användningsområden.

Kostnadseffektivitet.

Hög säkerhet.

KONTAKT OCH FÖRSÄLJNING

Försäljning, installation och service av våra produkter sker via ett brett nät av återförsäljare (lås-, larm-, tele- och elinstallatörer).

TEKNISKA DATA

Utförande: Svart med cylinderring av härdat kromat stål

SSF låsklass: Testad RISE klass 5 (inväntar SBSC intygen)

Matningsspänning: 6V

Batterier: 2xCR2 skall uppfylla IEC60086-4

Temperaturområde: -25 – +65 °C

Kapslingsklassning: IP67

IK Klassning: IK8

Lästeknik: Mifare Classic / Desfire EV2 (för låsklass 5 endast Desfire EV2)

Sändarfrekvens: 13,56MHz

Läsavstånd: Ca 2–4 cm beroende på transponder

Livslängd batterier (rumstemp): 3 år med 10 öppningar per/dag

Livslängd batterier (-25): 1–1,5 år med 10 öppningar per/dag

Batterivarning minst 3 veckor innan batteriet tar slut. RTC backup minst 3 timmar (håller klocka och konfiguration vid batteribyte).

Systemkrav R-CARD M5:

Version 5.47 eller senare

Systemkrav UC-50:

Version 3.00F8 eller senare

Initieringsläsarna

Kräver senaste version av flash för Desfire EV2

Cylindermått (DxL):

Ø52mm, L 62mm, skyddsbrickan Ø65mm, cylindermått Ø39.5 (modullåshus)

Minsta djup från dörrblad till kistan:

= 9.75mm (skyddsbricka och 5 shims)

Högsta djup från dörrblad till kistan:

= 20.25mm * (Skyddsbricka utan shims) *

Vikt: 450g +(shims 32,5g) *med cylinderförlängare kan detta ökas